

Bezprzewodowy czytnik chipów do sterowania strefą

Kod: JA-151E

Maksymalna łatwość obsługi – wystarczy zbliżyć chip i nacisnąć. Ekonomiczne rozwiązanie, idealne dla najmniejszych systemów lub do dodatkowego sterowania jedną strefą, np. biurem, magazynem lub garażem. Produkt jest kompatybilny wyłącznie z centralami JA-103K, JA-107K, JA-102K i JA-152KR.



Opis produktu:

Czytnik obsługuje i sygnalizuje 1 strefę w systemie JABLOTRON 100+ lub Mercury. Uzbrajanie może odbywać się opcjonalnie bez autoryzacji, a rozbrajanie w czasie opóźnienia wejścia następuje po prostu przez zbliżenie chipa.

Obsługuje chipy zgodne ze standardem MIFARE (13,56 MHz), np. JA-193J, JA-196J, JA-197J i JA-198J oferowane przez nas.

Aktualny stan strefy jest wyraźnie sygnalizowany za pomocą kolorów czerwonego, pomarańczowego lub zielonego, wraz z sygnałem akustycznym – zgodnie ze standardem naszych klawiatur.

Informacje techniczne:

Zasilanie	3x bateria alkaliczna typu LR03 (AAA) 1,5 V / 1,2 Ah Uwaga: Baterie nie są dołączone do zestawu.
Typowa żywotność baterii	około 1 roku (1 aktywacja dziennie)
Niskie napięcie baterii	<3,75 V
Spoczynkowy pobór prądu	94 µA
Maksymalny pobór prądu	100 mA
Częstotliwość komunikacji	868,1 MHz, protokół JABLOTRON
Maksymalne zasilanie częstotliwością radiową (ERP)	<25 mW
Zasięg fal radiowych	300 m (obszar otwarty)
Częstotliwość NFC	13,56 MHz
Maksymalne natężenie pola magnetycznego NFC	-10dBµA/m w 10m
Wymiary	81 x 81 x 39 mm
Waga (bez baterii)	64 g
Zakres temperatury pracy	-10 °C do +40 °C
Średnia wilgotność pracy	75 % wilgotności względnej, bez kondensacji

Zgodność z normami	EN 55032, EN 50130-4, EN IEC 62368-1, ETSI EN 300 330, EN 300 220-1,- 2, EN IEC 63000, EN 62311
Warunki pracy zgodnie z	ERC REC 70-03
Zalecany wkret	2x $\varnothing$ 3,5 x 40 mm (łeb półokrągły)