

Inteligentne gniazdko z pomiarem zużycia energii(Schuko)

Kod: JB-165N-PLUG



Łatwa i elastyczna instalacja. Idealne rozwiązanie do załączania elektrycznych grzejników na ręczniki, grzejników bezpośrednich czy też oświetlenia dekoracyjnego. Miej pod kontrolą nie tylko urządzenie, ale także jego wpływ na zużycie energii całego budynku. Produkt jest kompatybilny z centralami JA-101K, JA-106K, JA-103K, JA-107K, JA-102K i JA-152KR.

Opis produktu:

Gniazdko odzwierciedla wyjście PG centrali alarmowej, co pozwala bardzo łatwo zautomatyzować i zoptymalizować pracę ogrzewania elektrycznego, oświetlenia oraz innych urządzeń.

Może pracować z ciągłym obciążeniem do 16A przy 230V.

Zużycie energii przez podłączone urządzenie jest czytelnie prezentowane w MyJABLOTRON.

Podświetlany przycisk wskazuje stan gniazdka i umożliwia sterowanie dowolnym wyjściem PG.

Informacje techniczne:

Zasilanie	110-230 V AC / 50-60 Hz
Pobór mocy przy 230 V AC (min. / maks.)	0,4 W / 1 W
Częstotliwość robocza	868,1 MHz, protokół Jablotron
Maksymalna moc radiowa (ERP)	<25 mW
Antena	wewnętrzna
Obciążalność styku przełącznika - klasa ochrony II + FE:	
- Maksymalne dopuszczalne napięcie przełącznika	250 V AC
- Obciążenie rezystancyjne ($\cos \varphi = 1$)	maks. 16 A
- Obciążenie indukcyjne, pojemnościowe ($\cos \varphi = 0,4$)	maks. 8 A
Wymiary	70 x 70 x 77,6 mm
Waga	105 g
Zakres temperatur pracy	od -10 °C do + 40 °C
Średnia wilgotność podczas pracy	75 % RH, bez kondensacji
Zgodność z	ETSI EN 300 220-2, EN 50130-4, EN 55032, EN IEC 62368-1, EN IEC 63000

Możliwość eksploatacji zgodnie z

ERC REC 70-03
