

Zbernicové tiesňové alebo ovládacie nástenné tlačidlo

Kód: JA-112J

Tlačidlo JA-112J je určené na vyvolanie tiesňového poplachu alebo na ovládanie PG výstupov.



Popis produktu:

Disponuje dvomi tlačidlami a indikačnými LED, ktoré môžu signalizovať stlačenie tlačidla pri aktivácií alebo zapnutí či vypnutí PG výstupu (svieti na červeno/zeleno). Má tiež voliteľnú funkciu odloženej aktivácie tiesňového poplachu (aktiváciu je možné zrušiť opakovaným stlačením tlačidla). Odloženie tiesňového poplachu (PANIC) signalizuje blikaním červenej LED. Tlačidlo je adresovateľné a obsadzuje v systéme jednu pozíciu.

Technické informácie:

Napájanie	zo zbernice ústredne 12 V (9-15V)
Kľudová spotreba	5 mA
Rozmery	80 x 80 x 29 mm
Prostredie podľa STN EN 50131-1	II. vnútorné všeobecné
Rozsah pracovných teplôt	-10 až + 40 °C
Spĺňa	STN EN 50130-4, STN EN 55022