

Zbernicová klávesnica s displejom a RFID čítačkou

Kód: JA-110E

Skladá sa z LCD displeja, ovládacích tlačidiel a RFID čítačky. Je k dispozícii v bezdrôtovej aj zbernicovej verzii. Obsahuje 4 funkčné tlačidlá na ovládanie sekcií, PG výstupov a ďalších funkcií.



Popis produktu:

Funkčné tlačidlá slúžia súčasne ako indikátory stavu.

- Napájanie a komunikácia prebieha po zbernici.
- Obsahuje drôtový vstup pre pripojenie magnetického detektora.
- Klávesnica je adresovateľná a v systéme obsadzuje jednu pozíciu.
- V užívateľsky príjemnom menu umožňuje pohodlné ovládanie, správu užívateľov a PG výstupov a prehľadávanie udalostí.

Technické informácie:

Napájanie	zo zbernice ústredne 12 V DC (9...15 V)
Odber prúdu pri zálohe (kl'udový)	30 mA
Odber prúdu pre voľbu kábla (maximálny)	110 mA
Typ prepojenia	dátová zbernica - nezdieľaná
Pracovná frekvencia RFID	125 kHz
Rozmery	120 x 130 x 30 mm
Hmotnosť	217 g
Rozsah prevádzkových teplôt	-10 až +40 °C
Priemerná prevádzková vlhkosť	75 % RH
Prostredie podľa STN EN 50131-1	II. vnútorné všeobecné
Klasifikácie	stupeň zabezpečenia 2 (ak je nastavené v SW F-Link) podľa EN 50131-1, EN 50131-3, T 031
Ďalej spĺňa	EN 300 220-2, EN 50130-4, EN 55032, EN 60950-1
Podmienky prevádzky	TÚSR č. VPR-05/2018 (ERC REC 70-03)