

Zbernicová vonkajšia RFID čítačka 13,56 MHz

Kód: JA-122E-NFC

Čítačku bezdotykových čipov možno použiť na aktivovanie PG výstupu a tým napr. ovládanie prístupu (dverného zámku). Disponuje iba čítacou plochou a optickou signalizáciou stavu. Tento výrobok je kompatibilný s ústredňami JA-103K a JA-107K.



Technické informácie:

Napájanie	zo zbernice ústredne, 12 V DC (8-15 V)
Menovitý prúd	12 mA
Maximálny prúd	60 mA
Typ ovládacieho zariadenia	B
Pracovný frekvencia čítačky	13,56 MHz
Max. intenzita mag. poľa čítačky	10,37 dBuA/m (3 m)
Kompatibilné čipy	NFC, Mifare® Classic, Mifare® DESFire® 4, 7 Byte UID
Rozmery	46 x 151,5 x 25 mm
Hmotnosť	193 g
Dĺžka pripojovacieho kábla	3,0 m
Rozsah pracovných teplôt	-25 °C až +60 °C
Relatívna vlhkosť	75% bez kondenzácie
Prostredie podľa EN 50131-1	IV. vonkajšie všeobecné
Klasifikácia	stupeň 2 podľa EN 50131-1, EN 50131-3
Spĺňa	ETSI EN 300330, EN 50130-4, EN-55032, EN 62368-1, EN IEC 63000
Odporučená skrutka	3 x o 3,5 x 40 mm (plochá hlava)

MIFARE® je registrovaná obchodná známka spoločnosti NXP B.V. Spoločnosti NXP B.V. a Jablotron Alarms a.s. nie sú nijak pridružené.