

Tradlost overfaldstryk

Kode: JA-188J

JA-188J er normalt brugt til overfald eller nodkald, men den kan også benyttes til at til/frakoble et område, styre andre enheder f.eks. åbning af port, styring af lys osv.



Produktbeskrivelse:

Der er en sabotagekontakt i trykket, og den overvager også batterispændingen. I centralen kan du indstille, hvilken funktion knappen skal have, standard indstillingerne er overfald eller til/frakobling (valgfrit). Andre funktioner kan vælges under enheder i F-Link.

Teknisk information:

Spanding	LS14250 lithiumbatteri (3.6V 1 AA / 1.2 Ah)
Typisk levetid	ca. 3 år
Kommunikation	868,1 Mhz
Radiodækning	ca 300 m (åbent areal)
Størrelse	80 × 80 × 29 mm
Sikringsklasse	klasse 2 i henhold til EN 50131-1, EN 50131-5-3