

# Tradlos udendørs detektor, lav montering

Kode: JA-159P

Detektor med dobbelt-zone PIR sensor fra Optex med JABLOTRON 100+ sender indbygget. Den optiske del har to PIR sensorer og har en høj immunitet overfor fejlalarmer og detektering af små dyr.



## Produktbeskrivelse:

Detektorens anti-mask funktion beskytter imod at den tildækkes, og den er udstyret med to sabotagekontakter (lag og base). Disse rapporterer forsøg på åbning eller sabotage af detektoren øjeblikkeligt. Detektoren udfører periodiske selv-tests og sender status til alarm centralen. Optager 1 plads i alarmsystemet.

## Teknisk information:

<b>Batteritype</b>	2 × (3 ×) litium batterier, type CR123A (3 V/1500 mAh)
<b>Batterilevetid</b>	2 × 3 V/3 × 3 V, op til 3 år/4 år (120 s)
<b>Frekvens</b>	868,1 Mhz
<b>Rækkevidde</b>	op til 300 m (åbent areal)
<b>Detekteringsområde</b>	12 m/90°
<b>Monteringshøjde</b>	0,8 - 1,2 m
<b>Drifttemperatur</b>	-20 °C til 60 °C
<b>Størrelse</b>	186 × 71,3 × 105,5 mm