Bus- Wassermelder

Code: JA-110F

Der Melder dient zur Anzeige der Überschwemmung von Räumen (Keller, Bad usw.) mit Wasser. Diese Information wird über BUS an die Zentrale der Alarmanlage übertragen.

Beschreibung des Produkts:

Wenn die Elektroden mit Wasser bedeckt sind, sendet der Melder ein Aktivierungssignal aus. Sobald die Elektroden von Wasser frei sind, wird ein Standby-Signal gesendet Der Melder verfügt nicht über Sabotageschutz und besetzt eine einzelne Position im Alarmsystem.

Technische Informationen:

Stromversorgung	aus der Sammelleiste der Zentrale 12 V (9 ... 15 V)
Stromverbrauch im Backup Modus	5 mA
Stromverbrauch für die Wahl der Kabel	5 mA
Der Melder	reagiert auf Überschwemmungen mit Wasser
Abmessungen	53 x 20 x 10 mm
Umfeld gemäß	EN 50131-1 II. Innenbereiche allgemein
Umfang der Arbeitstemperaturen	-10 °C bis +40 °C
Erfüllt weiter	EN 50130-4, EN 55022