

Funk- Mini Magnetkontakt - Braun

Code: JA-151MB

Der JA-151M erkennt das Öffnen von Fenstern oder Türen. Er hat ein einzigartiges kleines Design und ist für die Installation in Wohn- und Geschäftsgebäuden geeignet.



Beschreibung des Produkts:

Der Melder wird von einer Lithiumbatterie CR2032 mit Strom versorgt. Dem Melder wird eine Adresse zugewiesen und er besetzt im System eine Position.

Technische Informationen:

Speisung	Lithiumbatterie, Typ CR 2032 (3,0 V/0,2 Ah) Bitte beachten Sie: Die Batterie ist nicht im Lieferumfang enthalten
Typische Batterielebensdauer	ca 2 Jahre (für max. 20 Aktivierungen/Tag)
Kommunikationsfrequenz	868,1 MHz, JABLOTRON-Protokoll
Maximale Funkfrequenzleistung	3 mW
Kommunikationsreichweite	ca. 200 m (direktes Sichtfeld)
Abmessungen des Melders	27 x 55 x 16 mm (Detektor), 16 x 55 x 16 mm (Magnet)
Umgebung nach EN 50131-1	II. innere allgemeine
Arbeitstemperaturbereich	-10 °C bis +40 °C
Klasifizierung	Stufe 2
nach	EN 50131-1, EN 50131-2-6, EN 50131-5-3
Weiter werden die folgenden Normen erfüllt	ETSI EN 300 220-1, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1
Betriebsbedingungen	Allgemeine Zulassung ERC REC 70-03