

Bus- Mini Magnetkontakt - Grau

Code: JA-111M-GR

Das Gerät erkennt das Öffnen von Fenstern oder Türen. Die Kommunikation mit der Zentrale verläuft über BUS. Der Melder verfügt über den Sabotageschutz des Gehäuses, der bei Öffnung des Gehäuses aktiviert wird.



Beschreibung des Produkts:

Der Melder wird aktiviert, wenn der Magnet vom Sensor weg bewegt wird. Das Gerät besetzt eine einzelne Position im Alarmsystem.

Technische Informationen:

Stromversorgung	aus der Sammelleiste der Zentrale 12 V (9 ...15 V)
Stromverbrauch im Backup Modus (Ruhe)	5 mA
Stromverbrauch für die Wahl der Kabel	5 mA
Abmessungen	27 x 55 x 16 mm (Detektor), 16 x 55 x 16 mm (Magnet)
Klassifizierung	Stufe 2
gemäß	EN 50131-1, EN 50131-2-6
Umfeld gemäß	EN 50131-1 II. Innenbereiche allgemein
Umfang der Arbeitstemperaturen	-10 °C bis +40 °C
Erfüllt weiter	EN 50130-4, EN 55022