

# Funk- Magnetkontakt mit zwei Universaleingängen - Anthrazit

Code: JA-150M-AN

Der JA-150M erkennt das Öffnen von Fenstern oder Türen. Er ermöglicht zwei grundlegende Reaktionen: Status- oder Impulsreaktion auf Öffnung. Der Melder verfügt über zwei Eingangsanschlüsse: IN1 und IN2.



## Beschreibung des Produkts:

An diesen Anschlüssen können wahlweise festverdrahtete Öffnungsmelder, ein Wassermelder oder ein Rolladensensor angeschlossen werden.

## Technische Informationen:

<b>Stromversorgung</b>	1 Stk. Alkalibatterie AA (LR6) 1,5 V/2400 mAh Bitte beachten Sie: Die Batterie ist nicht im Lieferumfang enthalten
<b>Typische Lebensdauer der Batterie</b>	ca. 2 Jahre
<b>Funkfrequenz</b>	868,1 MHz, Jablotron Protokoll
<b>Kommunikationsreichweite</b>	ca. 300 m (direktes Sichtfeld)
<b>Max. Kabellänge zwischen Eingang und Melder</b>	3 m
<b>Maximale Funkfrequenzleistung</b>	10 mW
<b>Abmessungen</b>	109 x 24 x 22 mm
<b>Klassifizierung</b>	Stufe 2
<b>nach</b>	EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-2-6, EN 50131-5-3
<b>Umgebung nach</b>	EN 50131-1 II. Innenbereiche
<b>Arbeitstemperaturbereich</b>	-10 °C bis +40 °C
<b>Erfüllt weiter</b>	ETSI EN 300220, EN 50130-4, EN 55022, EN 50950-1
<b>Betriebsbedingungen</b>	Allgemeine Zulassung ERC REC 70-03