Bus-Schnittstelle für Ein-Weg-JA-80-Funkgeräte

Code: JA-111R 80

Ein Funkmodul für die Kommunikation des Systems JABLOTRON 100+ mit drahtlosen Ein-Weg-Geräten des Systems JABLOTRON 80 Oasis.

Beschreibung des Produkts:

Es unterstützt die Modernisierung eines drahtlosen Oasis-Systems auf ein JABLOTRON-100-System unter Beibehaltung einiger der ursprünglichen Geräte (z. B. Melder).

Das Funkmodul JA-111R 80 lässt sich im System mit JA-11xR-Modulen kombinieren, die mit Komponenten von JABLOTRON 100 (z. B. Bedienteilen, Sirenen, Kamera-PIR-Meldern usw.) kommunizieren.

Vom Modul JA-111R 80 unterstützte Geräte:
JA-8x-Melder
RC-8x-Fernbedienungen

Nicht unterstützte Geräte:
JA-8xF-Bedienfelder
JA-84P-Kamera-PIR-Melder
JA-80Z-Verstärker
JA-80x-Sirenen
TP-xx-Thermostate
AC-8x- und UC-82-Ausgangsmodule
JA-8xK-Zentralen

Technische Informationen:

Kompatibel mit	F-Link ab 1.4.0
Stromversorgung	12 V (9...15 V) über den Bus der Zentrale
Verbrauch im Backup-Modus (Ruhezustand)	25 mA
Stromverbrauch (maximal) bei Kabelauswahl	25 mA
Kommunikationsfrequenz	868,5 MHz
Abmessungen	150 x 40 x 23 mm
Klassifizierung	Sicherheitsklasse 2, gemäß: EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3

Umgebung	II. Innenräume allgemein gemäß EN 50131-1
Betriebstemperatur	-10 °C bis +40 °C
Erfüllt auch die Anforderungen von	ETSI EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1
Betriebsbedingungen	ERC REC 70-03