Busmodul für den Anschluss von Funkkomponenten

Code: JA-110R

Das BUS-Funkmodul JA-110R ermöglicht es, verschiedene Geräte mit Funkverbindung wie zum Beispiel Melder an die Alarmanlage anzuschließen.

Beschreibung des Produkts:

Es können bis zu 3 JA-110R Module an das System angeschlossen werden, um eine hervorragende Funk-Abdeckung des gesamten gesicherten Bereichs zu erreichen. Die Kommunikation des Moduls sowie seine Stromversorgung fi nden über den BUS der Zentrale statt. Das Modul kann wahlweise in das Gehäuse der Zentrale mit eingebaut werden. Dem Modul wird eine Adresse zugewiesen und es besetzt im System eine Position.

Technische Parameter

Stromversorgung	über den BUS der Zentrale, 12 V (9–15 V)
Standby-Verbrauch	25 mA
Funkfrequenz	868,1 MHz
Abmessungen	150 × 40 × 23 mm
Umgebung gemäß EN 50131-1	II., innen
Betriebstemperaturbereich	–10 °C bis +40 °C
Sicherheitsstufe	Grad 2 gemäß EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3