

Funk- Passiv Infrarot Bewegungsmelder

Code: JA-185P

Der JA-185P ist ein kleiner Funk PIR- Melder, der zur Überwachung von kleinen Räumen oder Fahrzeuginnenräumen geeignet ist. Er kann an der Wand oder an der Decke angebracht werden.



Beschreibung des Produkts:

Er nutzt eine digitale Signalverarbeitung zur Vermeidung von Fehlalarmen. Dem Melder wird eine Adresse zugewiesen und er besetzt im System eine Position.

Technische Informationen:

Stromversorgung	Lithiumbatterie Typ LS(T)14500 (3,6 V/2,4 Ah AA) Bitte beachten Sie: Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Typische Lebensdauer der Batterie	ca. 3 Jahre (Ruhezeit des Sensors 5 Minuten)
Kommunikationsband	868,1 MHz, Jablotron Protokoll
Kommunikationsreichweite	ca. 100 m (direktes Sichtfeld)
Detektionswinkel/Detektionslänge	360 °/5 m
Umfeld gemäß EN 50131-1	II. Innenbereiche allgemein
Umfang der Arbeitstemperaturen	-10 °C bis +40 °C
Abmessungen, Gewicht	88 x 46 x 27 mm, 60 g
Klassifizierung gemäß	EN 50131-1, EN 50131-2-2, EN 50131-5-3 Stufe 2
Erfüllt weiter	ETSI EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1
Betriebsbedingungen	ERC REC 70-03