

# Detector de inundación

Código: JA-110F

El detector indica inundación de espacios (bodega, cuarto de baño, etc.). Esta información se transmite al panel de control a través del BUS.



## Descripción del producto:

Cuando los electrodos son inundados, el detector envía una señal de activación. Cuando el electrodo se seca el agua se envía una señal de espera. El detector no tiene tamper y ocupa una posición en el sistema.

## Especificaciones

<b>Alimentación:</b>	..... del BUS de datos de la central 12 V (9 - 15 V) .....
<b>Detector:</b>	..... reacciona a la inundación de los electrodos por agua .....
<b>Dimensiones:</b>	..... 20 × 53 × 5 mm .....
<b>Temperatura de servicio:</b>	..... -10 °C hasta +40 °C .....