

Détecteur double zone sans fil PIR

Code: JA-186P

Le détecteur est destiné à la détection du mouvement des personnes à l'intérieur des bâtiments. La détection en double zone offre une haute protection contre les fausses alertes occasionnées par exemple par le mouvement d'un animal domestique.



Description du produit:

Le détecteur alimenté par la batterie communique via le proces-verbal radio Jablotron. La hauteur d'installation standard est de 120 cm au-dessus du sol. Le détecteur dispose de deux zones de détection, chacune couvrant un angle de 120° avec une longueur de prise de 12 m. Le détecteur est adressable et occupe une position dans le système de sécurisation.

Caractéristiques

Alimentation :	1x batterie au lithium AA 3,6 V
Durée de vie typique de la batterie :	environ 3 ans
Fréquence de fonctionnement :	868 MHz
Portée de communication :	environ 300 m (dans un espace ouvert)
Angle de détection/longueur de prise :	120°/12 m (avec une cellule de base)
Dimensions :	60 x 180 x 55 mm
Conforme aux normes :	EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1
Environnement conforme à EN 50131-1 :	II, intérieur général