Détecteur combiné de fumée et de chaleur sans fil

Code: JA-150ST

Le détecteur combiné optique de fumée et d'élévation de température JA-150ST détecte un incendie dans les bâtiments d'habitation ou commerciaux.

Description du produit:

Il permet la programmation de la détection : la fumée et l'élévation de température, la fumée ou l'élévation de température, uniquement la fumée ou uniquement l'élévation de température. Il est équipé d'une fonction de mémoire d'alarme pour laquelle le voyant LED reste allumé meme apres la fi n de l'alarme. Le détecteur est alimenté par des batteries alcalines. Il est adressable et occupe une position dans le systeme de sécurisation.

Caractéristiques

Alimentation :	3× batterie alcaline AA 1,5 V
Durée de vie typique des batteries :	3 ans
Fréquence de fonctionnement :	868 MHz
Détection Incendie :	optique et thermique
Sensibilité du détecteur de fumée :	m = 0,11/0,13 dB/m conforme a EN 54-7
Détection thermique :	classe A2 EN-54-5
Température d'alarme :	+60 °C a +70 °C
Dimensions :	diametre 126 mm, hauteur 50 mm
Température d'exploitation :	–10 a 80 °C