Télécommande sans fil

Code: JA-182J

La télécommande JA-182J est destinée a l’armement / au désarmement a distance du systeme, l’activation des alarmes de panique et la commande d’autres équipements.

Description du produit:

Le porte-clés dispose d’une fonction pratique intégrée « verrou pour enfants », qui empeche une activation indésirable de l’émission d’une alarme. Si la fonction est activée, il est nécessaire d’appuyer sur la touche 2× apres l’activation dans un intervalle de 1 seconde. Un appui double permet d’activer l’alarme de panique.

Caractéristiques

Alimentation :	batterie au lithium CR2032 (3 V, 220 mAh)
Durée de vie typique de la batterie :	environ 2 ans
Fréquence de fonctionnement :	868 MHz
Portée de communication :	environ 30 m (dans un espace ouvert)
Environment according to EN 50131-1	II. general indoor
Dimensions :	62 × 28 × 13 mm
Conforme aux normes :	ETSI EN 300220, EN 55022, EN 50134-2, EN 50130-4, EN 60950-1