Détecteur combiné sans fil PIR + MW

Code: JA-180W



Le détecteur est destiné a la détection du mouvement des personnes a l’intérieur des bâtiments. Grâce a l’union de la détection du mouvement et de la détection micro-ondes, le capteur est hautement résistant aux fausses alertes.

Description du produit:

Des que le détecteur PIR décele un mouvement, il active un détecteur micro-ondes pour confi rmer le mouvement de la personne. Ce n’est qu’apres l’envoi d’un signal de confi rmation du détecteur MW que le capteur envoie un message sur une alarme a la centrale. Les caractéristiques de la détection peuvent etre optimisées a l’aide de cellules de remplacement pour la surveillance des longs couloirs, pour empecher le déclenchement de l’alarme du au mouvement d’un animal domestique ou la surveillance par un rideau vertical (JS-7904 couloir, JS-7906 animal ou JS-7901 rideau). Le détecteur est adressable et occupe une position dans le systeme de sécurisation.

Caractéristiques

Alimentation :	1× batterie au lithium AA 3,6 V
Durée de vie typique de la batterie :	environ 3 ans
Fréquence de fonctionnement :	868 MHz
Portée de communication :	environ 300 m (dans un espace ouvert)
Angle de détection/longueur de prise :	120°/12 m (avec une cellule standard)
Dimensions :	60 × 110 × 55 mm
Cellules additionnelles :	couloir, rideau, animal
Couverture de détection/fréquence de fonctionnement MV :	0,5 a 20 m/9,35 GHz
Environnement conforme a EN 50131-1 :	II, intérieur général
Niveau de protection :	degré 2, EN 50131-1, EN 50131-2-4, EN 50131-5-3