indicatore led universale multicolore

Codice: JA-111I

Il dispositivo JA-111I indica le attivazioni di una o piu aree o o uscite PG (1 - 32) tramite un LED multicolore. (rosso, verde, blu e giallo). Da utilizzare con i moduli uscita.



Descrizione del prodotto:

Specificazioni

Consumo LED ACCESO:	max. 4 mA
Consumo LED SPENTO:	0 mA