

## sensore di apertura magnetico su BUS

Codice: JA-111M

Il sensore su BUS JA-111M rileva un'apertura. Il sensore e dotato di tamper antimanomissione, contro l'apertura. Il sensore viene attivato quando il magnete permanente si allontana dal sensore. Occupa un indirizzo nel sistema di sicurezza.



## Informazioni tecniche:

| Alimentazione:                | dal BUS pannello di controllo 12 V (9 - 15 V)                    |
|-------------------------------|--|
| Consumo in standby:           | 5 mA   |
| Dimensione del sensore:       | 27 x 55 x 16 mm (sensore), $16 \times 55 \times 16$ mm (magnete) |
| Normativa:                    | grado 2, EN 50131-1  |
| Temperatura di funzionamento: | da -10 a 40 °C   |