

Rilevatore di movimento esterno via radio

Codice: JA-158P

Il rilevatore PIR senza cavo JA-158P è destinato alla rilevazione nell'ambiente esterno. Si tratta di un rilevatore, integrato da un trasmettitore compatibile con il sistema JABLOTRON 100+.



Descrizione del prodotto:

La parte ottica del rilevatore contiene due sensori PIR con ottica suddivisa in 94 zone senza sovrapposizione. Una delle sue caratteristiche principali è l'alta resistenza contro i falsi allarmi e l'efficiente rilevazione di animali di piccole dimensioni. Il rilevatore è dotato di funzione antimasking - protezione contro l'oscuramento della visuale. Inoltre è munito di due contatti TAMPER (avanti e dietro) che segnalano immediatamente l'apertura del rilevatore o l'eventuale distacco di parti assemblate. Il rilevatore esegue regolarmente l'autocontrollo e segnala il proprio status mediante trasmissione al sistema. Nel sistema occupa una sola posizione.

Informazioni tecniche:

Alimentazione:	2x (3x) batteria litio tipo CR123A (3 V, 1,4 Ah) Nota: batterie non incluse
Vita utile tipica della batteria:	2x / 3x circa 3 anni / 4 anni (120 s)
Alimentazione alternativa:	2x (3x) batteria litio tipo LS(T)14500 (3,6 V AA) Nota: batterie non incluse
Vita utile tipica della batteria:	2x / 3x circa 3 anni / 4 anni (120 s)
Frequenza d'esercizio:	868 MHz
Range di comunicazione:	fino a 300 m (in spazio aperto)
Lunghezza del range/angolo di rilevazione:	12 m / 85°
Altezza d'installazione:	2,5 - 3,0 m
Velocità di movimento oggetto:	0,3 - 1,5 ms ⁻¹
Classe ambiente	IV in base a EN 50131-1
Temperatura d'esercizio:	da -20 °C a +60 °C