

# Pulsante antipanico wireless da polso e da collana

Codice: JA-157J

Il pulsante antipanico JA-157J può attivare a distanza un allarme di emergenza o far funzionare diversi dispositivi. Viene utilizzato principalmente per la richiesta di aiuto personale.



## Descrizione del prodotto:

Il pulsante può essere utilizzato in vari modi: può essere indossato al polso dell'utente con un cinturino, portato al collo o fissato su una superficie con una semplice piattaforma di montaggio. Questo dispositivo è compatibile con le centrali JA -103K e JA-107K.

## Informazioni tecniche:

<b>Alimentazione</b>	Batteria al litio, tipo CR 2032 (3,0 V/0,2 Ah)
<b>Durata tipica della batteria</b>	circa 3 anni (se attivata una volta al giorno)
<b>Consumo di corrente a riposo</b>	6 $\mu$ A
<b>Consumo massimo di corrente</b>	40 mA
<b>Banda di comunicazione</b>	868,1 MHz, protocollo Jablotron
<b>Uscita massima a radiofrequenza (ERP)</b>	5 mW
<b>Portata di comunicazione</b>	circa 300 m (area libera)
<b>Dimensioni (senza accessori)</b>	41 x 41 x 13 mm
<b>Peso (senza accessori)</b>	20 g
<b>Classificazione</b>	grado di sicurezza 2 /II. Interno generale (in conformità alla norma EN 50131-1)
<b>Ambiente operativo</b>	Interno generale
<b>Codice di protezione</b>	IP 65
<b>Temperatura di funzionamento da</b>	-10 °C a +40 °C
<b>Umidità media di funzionamento</b>	75% RH, senza condensa

.....  
**Puo essere utilizzato  
secondo la norma**

ERC REC 70-03

.....  
**Organismo di certificazione**

Trezor Test s.r.o. (n. 3025)

.....  
**In conformita con le norme**

ETSI EN 300 220-1,-2, EN 50130-4, EN 55032, EN 62368-1, EN 62311, EN 50581, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3, EN 50131-6, EN 50134-2.  
.....