

interfaccia ricevente su Bus per dispositivi via radio

Codice: JA-110R

Il modulo Bus radio bidirezionale JA-110R consente la connessione di dispositivi radio, al sistema di allarme. Nel sistema, possono essere installati massimo 3 moduli JA-110R per assicurare un'eccellente copertura radio dell'ambiente.



Descrizione del prodotto:

Il modulo comunica e viene alimentato tramite il BUS. Il modulo può essere montato nell'alloggiamento del pannello di controllo. Occupa una indirizzo nel sistema di allarme.

Specificazioni

Alimentazione:	attraverso il BUS della centrale 12 V (9 -15 V)
-----------------------	---

Consumo:	25 mA
-----------------	-------

Frequenza radio:	868,1 MHz
-------------------------	-----------

Dimensioni:	40 × 150 × 23 mm
--------------------	------------------

Installazione secondo	EN 50131-1, EN 50131-3: II, installazione interna
------------------------------	---

Intervallo di temperatura di funzionamento:	da -10 a 40 °C
--	----------------