

Sensore PIR per installazione a soffitto via radio

Codice: JA-185P

Il sensore PIR via radio JA-185P di piccole dimensioni e adatto per la protezione di ambienti ridotti o di un veicolo.



Descrizione del prodotto:

È progettato per l'installazione a muro o a soffitto. Utilizza l'elaborazione del segnale digitale per evitare i falsi allarmi. Occupa un indirizzo nel sistema di allarme.

Specificazioni

Alimentazione:	1 batteria al litio AA 3,6 V
Durata tipica:	circa 3 anni
Protocollo di comunicazione:	868 MHz
Copertura radio:	circa 100 m (area aperta)
Distanza di rilevamento:	360°/5 m
Dimensioni:	46 x 88 x 27 mm
Normativa:	grado 2, EN 50131-1, CLC/TS 50131-2-2, EN 50131-5-3