

Draadloze brand en hitte detector

Code: JA-150ST

De JA-150ST optische draadloze rook en hitte detector detecteert een brand in een pand. Het staat de gebruiker de volgende instellingen toe: Rook en hitte, rook of hitte, alleen hitte en alleen rook.



Productbeschrijving:

Het heeft een alarm geheugenfunctie waardoor de LED blijft branden na een alarm. De JA-150ST wordt gevoed door alkaline batterijen. Het is mogelijk om de detector toe te wijzen aan een zone en deze neemt maar één positie in het alarmsysteem in.

Specificaties

Voeding:	3x alkaline batterijen AA 1,5 V
Levensduur van de batterijen:	2 jaar
Communicatie protocol:	868 MHz
Brand detectie:	optisch en hitte
Brand detectie gevoeligheid:	m=0,11/0,13dB/m in overeenkomst met EN-54-7
Temperatuur detectie:	klasse A2 EN-54-5
Alarm temperatuur:	60 °C tot 70 °C
Afmetingen:	diameter 126 mm, hoogte 50 mm
Werktemperatuur:	-10 °C tot +80 °C