

BUS Magneet contact - bruin

Code: JA-111MB

Het apparaat detecteert deur of raamopening. De communicatie met het bedieningspaneel loopt via de bus. De detector is uitgerust met een beschermkap die sabotage detecteerd nadat de sensor geopend wordt.



Productbeschrijving:

De sensor wordt geactiveerd nadat de permanente magneet van het sensor gedeelte af beweegt. Het magneetcontact bezet één positie in het alarmsysteem.

Technische informatie:

Stroom:	voeding via de BUS van de centrale, 12 V (9 - 15 V)
Standby verbruik:	5 mA
Detector grootte:	27 x 55 x 16 mm (detector), 16 x 55 x 16 mm (magneet)
Veiligheidsniveau:	klasse 2, EN 50131-1
Werktemperatuur:	-10 °C tot +40 °C
Voldoet aan:	EN 50130-4, EN 55022