

BUS codebedienpaneel met LCD, toetsenbord en RFID - antraciet

Code: JA-114E-AN

De JA-114E is een code bedienpaneel met een LCD scherm, toetsen en een RFID kaartlezer en is ontworpen om het alarmsysteem te besturen. Het bevat één controle segment en kan zo nodig worden uitgebreid met maximaal 20 JA-192E controle segmenten.



Productbeschrijving:

Door het gebruik van de controle segmenten kan het systeem op een simpele manier wijze worden bestuurd. Het paneel communiceert via de BUS en wordt ook gevoed door de BUS. In geval van een stroomstoring zal het systeem naar een energie besparende functie overschakelen. Het is mogelijk om het codebedienpaneel toe te wijzen aan een zone en deze neemt maar één positie in het alarmsysteem in. Menu opties maken het beheren van de secties, zones, PG uitgangen en de rapportages zeer eenvoudig.

Technische informatie:

Voeding:	via de BUS van de centrale, 12 V (9 -15 V)
Stroomverbruik:	AC 15 mA
Stand-by:	maximaal 50 mA
RFID	125 kHz
Afmetingen:	102 × 128 × 33 mm
Milieu in overeenkomst met	EN 50131-1, EN 50131-3: II, binnen
Werktemperatuur:	-10 °C tot +40 °C