

BUS interface voor draadloze componenten

Code: JA-110R

De JA-110R radio BUS module maakt het mogelijk om draadloze componenten zoals detectoren met het alarm systeem te verbinden. Om zeker te zijn van een goed radio signaal kunnen er maximaal 3 van deze radiomodules worden geïnstalleerd.



Productbeschrijving:

De module communiceert en wordt ook gevoed door de BUS. Het is mogelijk om de module in de behuizing van de centrale te installeren. Het is mogelijk om de detector toe te wijzen aan een zone en deze neemt maar één positie in het alarmsysteem in

Specificaties

Voeding:	via de BUS van de centrale, BUS 12V (9 - 15 V)
Stand-by stroomverbruik:	25 mA
Current consumption for choice of cable	25 mA
Radio frequentie:	868.1 MHz
Afmetingen:	150 x 40 x 23 mm
Milieu in overeenkomst	met EN 50131-1, EN 50131-3: II, binnen
Werktemperatuur:	-10 °C tot +40 °C