

Bezprzewodowy czujnik ruchu PIR z kamerą do wizualnej weryfikacji

Kod: JA-160PC

JA-160PC jest bezprzewodowym 2 kierunkowym czujnikiem ruchu PIR z wbudowaną kamerą dla weryfikacji poprzez zdjęcie.



Opis produktu:

Wykrycie ruchu w momencie, gdy centrala alarmowa jest uzbrojona powoduje przesłanie informacji o alarmie oraz wykonanie i przesłanie serii zdjęć. Są one w wersji kolorowej JPEG i posiadają rozdzielczość 640 × 480 pikseli. W pierwszej kolejności czujnik dokonuje zapisu fotografii w swojej pamięci, a następnie, po dokonaniu kompresji przesyła je na serwer, telefon lub e-mail.

Parametry zdjęcia:

- QVGA JPEG 320×240
- VGA JPEG 640×480

Pamięć wewnętrzna:

- Karta Mikro SD
- Po zapełnieniu stare zdjęcia są nadpisywane
- Zdjęcia mogą być zrzucane na komputer
- Ilość zdjęć zależy od użytej karty pamięci:
 - 1 GB 8000 VGA + 8000 QVGA
 - 2 GB 16000 VGA + 16000 QVGA
 - 4 GB 32000 VGA + 32000 QVGA

Specyfikacja

Zasilanie:
2× bateria alkaiczna AA 1,5 V
.....

Żywotność baterii:
do 2 lat
.....

Protokół komunikacji radiowej:
Jablotron 868,1 MHz
.....

Chroniony obszar:
55°/12 m
.....

Karta pamięci:	Mikro SD
Pojemność karty:	1 GB do 2 TB
Klasa środowiskowa zgodna z:	EN 50131-1; II wewnątrz
Temperatura pracy:	-10 °C do +40 °C
Wymiary:	60 × 110 × 55 mm
Stopień ochrony:	2, zgodnie z EN-50131-2-2