

Bezprzewodowy zewnętrzny czujnik ruchu kurtynowy

Kod: JA-157P

JA-157P został zaprojektowany do wykrywania ruchu człowieka na zewnątrz obiektu. Zastosowano w nim podwójną optykę japońskiej firmy Optex oraz radio firmy Jablotron.



Opis produktu:

Idealnie nadaje się do ochrony wąskich przejść i wnęk, takich jak: balkony, tarasy, bramy wjazdowe i garażowe, itp. Pole widzenia tego czujnika wynosi od 2 do 5 metrów, natomiast kąt widzenia to jedyne 5°. Zajmuje jeden adres w systemie.

Parametry techniczne

Zasilanie:	1x bateria litowa CR123A (3 V / 1500 mAh)
Żywotność baterii:	Do 3 lat
Częstotliwość radia:	868 MHz
Zasięg radia:	do 300 m w przestrzeni otwartej
Obszar ochrony:	Długość 2 do 5 m / 5°
Wysokość montażu:	0,8 – 1,2 m
Czas detekcji:	0,3 – 1,5 m / s
Temperatura pracy:	-20°C do +60°C
Wymiary:	52 x 176 x 66 mm