

Bezprzewodowy zewnętrzny czujnik ruchu

Kod: JA-158P

JA-158P został zaprojektowany do wykrywania ruchu człowieka na zewnątrz obiektu. Zastosowano w nim podwójną optykę japońskiej firmy Optex oraz radio firmy Jablotron.



Opis produktu:

Optyczna część zbudowana jest z dwóch czujników PIR i podzielona na 94 specjalne strefy. Dzięki temu można precyzyjnie dopasować obszar ochrony oraz zapobiec fałszywym alarmom powodowanym przez małe zwierzęta. Czujnik posiada też funkcję antymaskingu oraz zabezpieczenie sabotażowe przed otwarciem i oderwaniem. Regularnie dokonuje testu i informuje o swoim stanie centralę alarmową. Zajmuje jeden adres w systemie.

Informacje techniczne:

Zasilanie:	2x (3x) bateria litowa type CR123A (3 V, 1,4 Ah) Uwaga: nie zawiera baterii
-------------------	---

Żywotność baterii:	2x / 3x - 3 lata / 4 lata (120 s)
---------------------------	-----------------------------------

Zasilanie:	2x (3x) bateria litowa LS(T)14500 (3,6 V AA) Uwaga: nie zawiera baterii
-------------------	---

Żywotność baterii:	2x / 3x - 3 lata / 4 lata (120 s)
---------------------------	-----------------------------------

Częstotliwość radia:	868 MHz
-----------------------------	---------

Zasięg radia:	do 300 m w przestrzeni otwartej
----------------------	---------------------------------

Obszar ochrony:	12 m / 85°
------------------------	------------

Wysokość montażu:	2,5 - 3,0 m
--------------------------	-------------

Czas detekcji:	0,3 - 1,5 ms-1
-----------------------	----------------

Kl. środowiskowa	IV EN 50131-1
-------------------------	---------------

Temperatura pracy:	-20°C do +60°C
---------------------------	----------------