

# Antena z funkcją przeciw sabotażową, 868Mhz

Kod: AN-868

Antena zewnętrzna o częstotliwości 868MHz służy do zwiększenia zasięgu komunikacji radiowej urządzeń bezprzewodowych wchodzących w skład systemu alarmowego.



## Opis produktu:

Specjalna konstrukcja typu PIFA gwarantuje doskonałe rozchodzenie się sygnału radiowego na różnych podłożach oraz wykrycie sabotażu urządzenia poprzez przerwanie lub zwarcie przewodu antenowego. Funkcjonalność ta musi być wspierana przez podłączony do anteny element. Antena może być instalowana wewnątrz i na zewnątrz.

Wersję AN-868 podłącza się za pomocą złącza 3-pinowego, które jest zastosowane w nowo projektowanych elementach systemu JABLOTRON 100+.

## Kompatybilne produkty

### JABLOTRON 100+:

- JA-150EM-DIN
- JA-163A
- AC-160-DIN
- JB-EXT-TH-R
- JA-151ST-A

### JA-80 Oasis:

- nie zgodne produkty

## Informacje techniczne:

<b>Częstotliwość pracy</b>	868 MHz
<b>Zysk anteny</b>	maks. 3 dBi
<b>Impedancja</b>	50?
<b>Długość przewodu</b>	2 m
<b>Klasa środowiskowa wg normy</b>	EN 50131-1; IV
<b>Temperatura pracy</b>	od -20°C do + 60°C
<b>Stopień bezpieczeństwa</b>	2; EN 50131-1