

Antena z funkcją przeciw sabotażową, 868Mhz

Kod: AN-868-2PIN

Antena zewnętrzna AN-868-2PIN o częstotliwości 868MHz służy do zwiększenia zasięgu komunikacji radiowej urządzeń bezprzewodowych wchodzących w skład systemu alarmowego.



Opis produktu:

Specjalna konstrukcja typu PIFA gwarantuje doskonałe rozchodzenie się sygnału radiowego na różnych podłożach oraz wykrycie sabotażu urządzenia poprzez przerwanie lub zwarcie przewodu antenowego. Funkcjonalność ta musi być wspierana przez podłączony do anteny element. Antena może być instalowana wewnątrz i na zewnątrz.

Wersję AN-868-2PIN podłącza się za pomocą złącza 2-pinowego, które jest zastosowane w elementach starszych systemów i niektórych elementach systemu JABLOTRON 100+.

Kompatybilne produkty

JABLOTRON 100+:

- JA-151A
- JA-151N
- JA-150IR
- JA-151IR
- JA-157P
- JA-158P
- JA-159P
- AC-116

JA-80 Oasis:

- UC-82
- JA-80Z
- JA-82R
- AC-8014
- AC-8007
- GD-04R

Parametry techniczne

Częstotliwość pracy	868 MHz
Zysk anteny	maks. 3 dBi
Impedancja	50?

Długość przewodu	2 m
Klasa środowiskowa wg normy	EN 50131-1; IV
Temperatura pracy	od -20°C do + 60°C
Stopień bezpieczeństwa	2; EN 50131-1