

Bezprzewodowa czujka temperatury

Kod: JA-151TH

Obsługuje sterowanie ogrzewaniem za pomocą wyjścia programowalnego centrali alarmowej w oparciu o pomiar temperatury. Wszystkie funkcje ustawia się w MyJABLOTRON, pozwalając użytkownikowi monitorować temperaturę i sterować nią zdalnie.



Opis produktu:

Aby zapewnić właściwą funkcjonalność, należy do komunikacji z MyJABLOTRON wykorzystać komunikator GSM i LAN. Brak gwarancji na funkcję włączania wyjścia programowalnego w przypadku awarii zewnętrznego komunikatora lub usterki serwera.

- W jednej centrali można zastosować maksymalnie dwie czujki temperatury, które umożliwią zdalne sterowanie wyjściem programowalnym
- Ręczny tryb sterowania temperaturą
- Powiadomienie w przypadku przekroczenia wartości granicznych

Informacje techniczne:

Zasilanie	bateria litowa, typ CR2032 (3,0 V, 220 mAh) Ostrzeżenie: Opakowanie produktu nie zawiera baterii.
Typowa żywotność baterii	około 2 lata
Pasmo komunikacji	868,1 MHz, protokół JABLOTRON
Zasięg komunikacji	około 200 m (w linii wzroku)
Wymiary czujki	55 x 27 x 16 mm
Zakres temperatur pracy	-20 °C do +70 °C
Dokładność pomiaru w zakresie temperatur pracy	± 0,1 °C
Spełnia także wymogi	EN 60950-1, EN 50130-4, EN 55022