

Czujka temperatury

Kod: JA-111TH

Obsługuje sterowanie ogrzewaniem za pomocą wyjścia programowalnego centrali alarmowej w oparciu o pomiar temperatury. Wszystkie funkcje ustawia się w MyJABLOTRON, pozwalając użytkownikowi monitorować temperaturę i sterować nią zdalnie.



Opis produktu:

Aby zapewnić właściwą funkcjonalność, należy do komunikacji z MyJABLOTRON wykorzystać komunikator GSM i LAN. Brak gwarancji na funkcję włączania wyjścia programowalnego w przypadku awarii zewnętrznego komunikatora lub usterki serwera.

- Najwyżej dwa termometry na centralę alarmową mogą zdalnie sterować wyjściem programowalnym
- Ręczny tryb sterowania temperaturą
- Powiadomienie w przypadku przekroczenia wartości granicznych

Informacje techniczne:

Zasilanie za pośrednictwem magistrali centrali alarmowej	12 V (9...15 V)
Zużycie energii elektrycznej w trybie awaryjnym (jałowym)	5 mA
Zużycie prądu dla wybranych przewodów	5 mA
Wymiary	55 x 27 x 16 mm
Zakres mierzonych temperatur	-20 °C do +70 °C
Zakres temperatur pracy	-20 °C do +70 °C
Dokładność pomiaru w zakresie temperatur pracy	± 0,1 °C
Spełnia także wymogi	EN 50130-4, EN 55022