

Zewnętrzny dualny czujnik ruchu PIR

Kod: JA-169P

Czujka przeznaczona jest do wykrywania ruchu osób w środowisku zewnętrznym. W części optycznej czujki znajdują się dwa czujniki PIR z logiką AND. Sygnał alarmowy wystąpi tylko wtedy, gdy obie strefy detekcji zostaną przekroczone jednocześnie.



Opis produktu:

Soczewki i poliwęglanowa obudowa czujki są odporne na promieniowanie UV.

Informacje techniczne:

Zasilanie	1x bateria litowa typu CR123A (3,0 V / 1,4 Ah)
Żywotność baterii około	3 lata
Maksymalne zużycie energii	55 mA
Częstotliwość komunikacji	868,1 MHz, protokół JABLOTRON
Maksymalna moc wyjściowa w zakresie częstotliwości radiowych (ERP)	25 mW
Zasięg komunikacji około	300 m
Środowisko	zewnętrzne ogólne
Stopień ochrony	IP 45
Zasięg temperatury pracy	od -25 °C do +60 °C
Wymiary	189 x 81 x 98 mm
Waga (bez baterii)	380 g
Charakterystyka detekcji	15 m / 85°, 11 segmentów