

Czujnik zalania wodą

Kod: LD-12

Czujnik instalowany jest wszędzie tam, gdzie istnieje zagrożenie zalania wodą (łazienka, kuchnia, kotłownia, itp.). W przypadku zaistnienia takiego zdarzenia informacja ta odebrana jest przez centralę alarm



Opis produktu:

Czujnik podłączany jest na **4** przewodach. **Czerwony** +12V, **czarny** GND, wyjścia alarmowe **niebieski** i **żółty**. W momencie, kiedy pojawi się woda (**elektrody czujnika zostaną zalane**) niebieskie wyjście jest łączone z GND, natomiast żółte odłączane od GND. Po zaniku wody sytuacja jest odwrotna, niebieskie wyjście jest odłączone, a żółte podłączone do GND.

Informacje techniczne:

Klasa środowiskowa

II, wewnątrz

Temperatura pracy

-10 do +40 °C

Wyjścia

200 mA max.

Zasilanie

12 V DC $\pm$ 15% ; 2 mA

Zjawisko alarmowe

Woda

Zgodny z

EN 50130-4, EN 55022