Czujnik ruchu rolet

Kod: CT-01

CT-01 to czujnik przewodowy przeznaczony do wykrywania nieautoryzowanego ruchu rolet zewnętrznych w domach i budynkach. Można go podłączyć do JA-150M lub JA-81M.



Opis produktu:

W praktyce **wyjścia przewodowe CT-01** są podłączane do **wejścia przewodowego** w **czujce otwarcia drzwi JA-81M**, co pozwala na przekazywanie sygnałów z CT-01 do **systemu alarmowego Oasis**. Fałszywe alarmy wywołane wiatrem poruszającym roletami są eliminowane dzięki temu, że czujka otwarcia **wywołuje alarm tylko wtedy**, gdy w ciągu 5 sekund odbierze z CT-01 co najmniej **3 impulsy**.

Informacje techniczne:

Styk wyjściowy czujnika	100 mA / 60V
Zakres ruchu	od 5 do 260 cm
Wymiary	94 x 102 x 17 mm
Środowisko według norma EN 50131-1	III. zewnętrzne chronione
Zakres temperatur pracy	od -25 do +50 ° C