

Zbernicový duálny PIR a MW detektor pohybu

Kód: JA-120PW

Detektor JA-120PW je určený k priestorovej detekcii pohybu osôb v interiéri budov. Vďaka kombinácii PIR detekcie pohybu a mikrovlnnej detekcii je detektor vysoko odolný proti falošným poplachom.



Popis produktu:

Detektor stráži ako klasický PIR detektor a akonáhle zistí pohyb v stráženom priestore, aktivuje mikrovlnný detektor, ktorý potvrdzuje predošlú aktiváciu PIR. Až po potvrdení pohybu z MW detektora je poplach odoslaný do ústredne.

Charakteristiky detekcie PIR je možné optimalizovať pomocou výmenných šošoviek.

Detektor je adresovateľný a obsadzuje v zabezpečovacom systéme jednu pozíciu.

Technické informácie:

Napájanie	zo zbernice ústredne 12 V (9 ... 15 V)
Prúdová spotreba pri zálohe (kludová)	5 mA
Prúdová spotreba pre výber kábla	25 mA
Odporúčaná výška inštalácie	2,5 m nad úrovňou podlahy
Úhol detekcie / detekčné pokrytie	110° / 12 m (so základnou šošovkou)
Rozmery	110 x 60 x 55 mm
Klasifikácia	stupeň 2
podľa	STN EN 50131-1, STN EN 50131-2-2
Prostredie podľa	STN EN 50131-1 II. vnútorné všeobecné
Rozsah pracovných teplôt	-10 až +40 °C
Ďalej spĺňa	STN EN 50130-4, STN EN 55022